



Bezeichnung: HP 355/30/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 301293
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **10 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 10,1 | 14,3 | 6534,9 | 144,2 | 112,6 | 78,0 | 16,5 |
| 10,1 | 15,7 | 6455,2 | 158,2 | 126,1 | 79,7 | 18,7 |
| 10,1 | 17,1 | 6384,9 | 171,8 | 138,0 | 80,3 | 20,6 |
| 10,1 | 17,7 | 6350,4 | 178,1 | 143,9 | 80,8 | 21,6 |
| 10,1 | 18,8 | 6291,4 | 189,6 | 154,4 | 81,4 | 23,4 |
| 10,1 | 19,7 | 6241,2 | 198,4 | 162,9 | 82,1 | 24,9 |
| 10,1 | 20,9 | 6183,8 | 210,0 | 173,0 | 82,4 | 26,7 |
| 10,1 | 21,8 | 6137,1 | 219,8 | 181,0 | 82,4 | 28,2 |
| 10,1 | 22,8 | 6090,7 | 229,2 | 188,7 | 82,3 | 29,6 |
| 10,1 | 23,7 | 6047,6 | 238,9 | 196,8 | 82,4 | 31,1 |
| 10,1 | 24,7 | 6001,3 | 248,6 | 204,4 | 82,2 | 32,5 |
| 10,1 | 25,7 | 5951,8 | 258,4 | 212,6 | 82,3 | 34,1 |
| 10,1 | 27,2 | 5881,9 | 273,6 | 224,4 | 82,0 | 36,4 |
| 10,1 | 27,9 | 5850,7 | 280,4 | 230,0 | 82,0 | 37,5 |
| 10,1 | 28,9 | 5802,8 | 290,3 | 236,8 | 81,6 | 39,0 |
| 10,1 | 29,7 | 5761,0 | 299,2 | 244,1 | 81,6 | 40,5 |
| 10,1 | 30,7 | 5715,5 | 309,2 | 251,4 | 81,3 | 42,0 |
| 10,1 | 31,7 | 5673,6 | 318,2 | 258,5 | 81,2 | 43,5 |
| 10,1 | 32,7 | 5629,3 | 328,7 | 265,4 | 80,8 | 45,0 |
| 10,1 | 33,8 | 5572,8 | 340,3 | 273,4 | 80,3 | 46,9 |
| 10,1 | 34,8 | 5476,9 | 349,7 | 280,2 | 80,1 | 48,9 |
| 10,1 | 35,9 | 5415,2 | 361,1 | 287,3 | 79,6 | 50,7 |
| 10,1 | 36,8 | 5368,2 | 369,9 | 292,8 | 79,2 | 52,1 |
| 10,1 | 37,7 | 5327,2 | 378,9 | 298,7 | 78,8 | 53,5 |
| 10,1 | 38,8 | 5274,6 | 390,1 | 305,1 | 78,2 | 55,2 |
| 10,1 | 39,8 | 5227,3 | 400,3 | 311,6 | 77,9 | 56,9 |
| 10,1 | 40,9 | 5177,8 | 410,8 | 316,9 | 77,2 | 58,5 |
| 10,1 | 41,7 | 5133,8 | 419,5 | 321,4 | 76,6 | 59,8 |
| 10,1 | 42,8 | 5089,1 | 429,8 | 327,1 | 76,1 | 61,4 |
| 10,1 | 43,8 | 5043,3 | 440,3 | 332,3 | 75,5 | 62,9 |
| 10,1 | 44,7 | 4998,4 | 449,5 | 337,0 | 75,0 | 64,4 |



Bezeichnung: HP 355/30/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 301293
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **12 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 12,1 | 14,5 | 8037,3 | 175,2 | 132,7 | 75,8 | 15,8 |
| 12,1 | 15,9 | 7967,2 | 191,6 | 148,5 | 77,5 | 17,8 |
| 12,1 | 16,7 | 7913,0 | 202,3 | 158,8 | 78,5 | 19,2 |
| 12,1 | 17,9 | 7851,5 | 216,6 | 172,4 | 79,6 | 21,0 |
| 12,1 | 18,9 | 7789,4 | 228,7 | 183,5 | 80,3 | 22,5 |
| 12,1 | 19,9 | 7734,3 | 240,4 | 195,1 | 81,1 | 24,1 |
| 12,1 | 21,0 | 7697,5 | 254,0 | 207,8 | 81,8 | 25,8 |
| 12,1 | 21,7 | 7654,2 | 262,9 | 216,9 | 82,5 | 27,1 |
| 12,1 | 22,7 | 7584,7 | 275,0 | 226,9 | 82,5 | 28,6 |
| 12,1 | 23,8 | 7528,3 | 288,3 | 238,9 | 82,9 | 30,3 |
| 12,1 | 24,9 | 7466,2 | 300,5 | 249,3 | 83,0 | 31,9 |
| 12,1 | 25,9 | 7396,0 | 312,9 | 259,9 | 83,1 | 33,6 |
| 12,1 | 26,7 | 7349,3 | 322,3 | 268,0 | 83,2 | 34,8 |
| 12,1 | 27,8 | 7296,3 | 335,9 | 279,6 | 83,2 | 36,6 |
| 12,1 | 28,6 | 7254,9 | 345,5 | 287,7 | 83,3 | 37,9 |
| 12,1 | 29,8 | 7200,8 | 359,6 | 298,6 | 83,0 | 39,6 |
| 12,1 | 30,9 | 7154,4 | 373,7 | 309,8 | 82,9 | 41,4 |
| 12,1 | 31,7 | 7099,4 | 382,5 | 317,1 | 82,9 | 42,7 |
| 12,1 | 32,8 | 6908,3 | 395,3 | 327,4 | 82,8 | 45,3 |
| 12,1 | 33,8 | 6852,1 | 407,6 | 337,0 | 82,7 | 47,0 |
| 12,1 | 35,1 | 6775,1 | 423,3 | 348,6 | 82,4 | 49,1 |
| 12,1 | 35,9 | 6745,2 | 432,6 | 354,9 | 82,1 | 50,3 |
| 12,1 | 36,7 | 6699,7 | 442,2 | 362,1 | 81,9 | 51,6 |
| 12,0 | 37,7 | 6632,7 | 454,4 | 369,2 | 81,2 | 53,2 |
| 12,0 | 38,8 | 6581,2 | 466,8 | 377,8 | 80,9 | 54,8 |
| 12,1 | 39,8 | 6535,1 | 479,8 | 386,6 | 80,6 | 56,5 |
| 12,0 | 40,7 | 6495,6 | 490,4 | 393,4 | 80,2 | 57,8 |
| 12,0 | 41,7 | 6448,2 | 502,6 | 401,3 | 79,8 | 59,4 |
| 12,1 | 42,7 | 6372,7 | 514,4 | 408,4 | 79,4 | 61,2 |
| 12,1 | 43,8 | 6298,7 | 528,2 | 415,7 | 78,7 | 63,0 |
| 12,1 | 44,8 | 6258,6 | 540,5 | 423,2 | 78,3 | 64,6 |



Bezeichnung: HP 355/30/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 301293
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **14 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 14,0 | 14,7 | 9391,5 | 205,6 | 157,7 | 76,7 | 16,0 |
| 14,1 | 15,8 | 9353,6 | 222,7 | 173,9 | 78,1 | 17,8 |
| 14,1 | 16,8 | 9306,3 | 236,1 | 187,6 | 79,4 | 19,3 |
| 14,1 | 17,9 | 9219,6 | 252,5 | 204,9 | 81,2 | 21,2 |
| 14,1 | 18,7 | 9160,5 | 262,5 | 214,3 | 81,6 | 22,3 |
| 14,1 | 19,7 | 9079,8 | 276,5 | 228,0 | 82,5 | 24,0 |
| 14,1 | 20,8 | 9048,3 | 292,9 | 243,9 | 83,3 | 25,7 |
| 14,1 | 21,8 | 8946,5 | 306,9 | 256,7 | 83,6 | 27,4 |
| 14,1 | 22,8 | 8868,0 | 320,6 | 270,6 | 84,4 | 29,1 |
| 14,1 | 24,1 | 8777,5 | 339,0 | 288,1 | 85,0 | 31,3 |
| 14,1 | 25,0 | 8735,7 | 351,7 | 297,6 | 84,6 | 32,5 |
| 14,1 | 25,8 | 8714,6 | 365,0 | 309,4 | 84,8 | 33,9 |
| 14,0 | 26,9 | 8589,3 | 377,8 | 321,7 | 85,2 | 35,8 |
| 14,1 | 27,8 | 8552,2 | 391,0 | 332,3 | 85,0 | 37,1 |
| 14,1 | 28,7 | 8497,8 | 403,2 | 343,2 | 85,1 | 38,6 |
| 14,1 | 29,9 | 8435,5 | 420,0 | 356,5 | 84,9 | 40,4 |
| 14,1 | 30,7 | 8392,3 | 432,2 | 367,1 | 84,9 | 41,8 |
| 14,1 | 31,9 | 8323,2 | 449,4 | 380,2 | 84,6 | 43,6 |
| 14,1 | 32,8 | 8290,9 | 462,6 | 390,7 | 84,5 | 45,0 |
| 14,1 | 33,9 | 8217,1 | 477,8 | 401,9 | 84,1 | 46,7 |
| 14,1 | 34,8 | 8177,1 | 490,2 | 413,2 | 84,3 | 48,3 |
| 14,1 | 35,9 | 8113,7 | 506,4 | 425,0 | 83,9 | 50,0 |
| 14,1 | 36,7 | 8051,4 | 517,9 | 432,6 | 83,5 | 51,3 |
| 14,1 | 37,7 | 8022,9 | 532,0 | 443,4 | 83,3 | 52,8 |
| 14,1 | 38,9 | 7937,9 | 547,6 | 454,0 | 82,9 | 54,6 |
| 14,1 | 39,6 | 7892,0 | 556,6 | 460,2 | 82,7 | 55,7 |
| 14,1 | 40,9 | 7819,0 | 575,0 | 475,2 | 82,6 | 58,0 |
| 14,0 | 41,6 | 7752,9 | 583,7 | 479,5 | 82,2 | 59,1 |
| 14,0 | 42,8 | 7629,6 | 601,3 | 488,5 | 81,3 | 61,1 |
| 14,0 | 43,6 | 7582,8 | 611,9 | 496,7 | 81,2 | 62,6 |
| 14,0 | 44,7 | 7523,3 | 626,7 | 505,9 | 80,7 | 64,2 |



Bezeichnung: HP 355/30/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 100194
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **16 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 16,1 | 14,7 | 11140,7 | 236,2 | 168,5 | 71,3 | 14,4 |
| 16,0 | 15,6 | 11053,3 | 249,9 | 183,0 | 73,2 | 15,8 |
| 16,0 | 16,8 | 10925,9 | 269,0 | 208,2 | 77,4 | 18,2 |
| 16,0 | 17,9 | 10877,0 | 286,4 | 222,6 | 77,7 | 19,5 |
| 16,1 | 18,8 | 10821,4 | 302,5 | 238,8 | 79,0 | 21,1 |
| 16,0 | 19,9 | 10720,5 | 319,1 | 255,7 | 80,1 | 22,8 |
| 16,0 | 20,9 | 10631,8 | 335,5 | 272,3 | 81,2 | 24,5 |
| 16,0 | 21,7 | 10556,2 | 347,5 | 285,0 | 82,0 | 25,8 |
| 16,0 | 22,9 | 10468,2 | 366,3 | 303,2 | 82,8 | 27,7 |
| 16,0 | 24,0 | 10376,8 | 383,9 | 319,7 | 83,3 | 29,4 |
| 16,0 | 24,9 | 10309,3 | 398,5 | 332,9 | 83,5 | 30,8 |
| 16,0 | 26,0 | 10207,9 | 415,0 | 349,1 | 84,1 | 32,7 |
| 16,0 | 26,8 | 10161,5 | 429,9 | 362,4 | 84,3 | 34,1 |
| 16,0 | 27,8 | 10101,0 | 445,2 | 375,6 | 84,4 | 35,5 |
| 16,0 | 29,0 | 10005,0 | 464,1 | 392,6 | 84,6 | 37,5 |
| 16,0 | 29,9 | 9933,8 | 478,3 | 405,3 | 84,7 | 39,0 |
| 16,0 | 30,8 | 9853,7 | 492,3 | 417,1 | 84,7 | 40,4 |
| 16,0 | 32,1 | 9797,3 | 514,2 | 435,7 | 84,7 | 42,5 |
| 16,0 | 33,0 | 9721,7 | 528,5 | 447,4 | 84,7 | 43,9 |
| 16,0 | 34,0 | 9659,4 | 544,1 | 459,7 | 84,5 | 45,5 |
| 16,0 | 35,0 | 9605,0 | 559,6 | 471,6 | 84,3 | 46,9 |
| 16,0 | 35,8 | 9523,6 | 572,6 | 482,3 | 84,2 | 48,4 |
| 16,0 | 36,7 | 9457,4 | 587,2 | 493,5 | 84,0 | 49,8 |
| 16,0 | 38,0 | 9383,2 | 607,4 | 508,9 | 83,8 | 51,8 |
| 16,0 | 38,9 | 9307,6 | 621,4 | 519,7 | 83,6 | 53,3 |
| 16,0 | 39,8 | 9247,8 | 636,4 | 530,5 | 83,4 | 54,8 |
| 16,0 | 40,8 | 9206,2 | 653,1 | 543,3 | 83,2 | 56,4 |
| 16,0 | 41,6 | 9145,4 | 667,2 | 553,0 | 82,9 | 57,7 |
| 16,0 | 42,9 | 9054,6 | 686,2 | 565,8 | 82,5 | 59,7 |
| 16,0 | 43,7 | 8993,9 | 700,5 | 576,0 | 82,2 | 61,2 |
| 16,0 | 44,6 | 8925,0 | 713,7 | 583,1 | 81,7 | 62,4 |



Bezeichnung: HP 355/30/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 301293
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **18 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 18,1 | 14,3 | 12260,2 | 258,3 | 199,7 | 77,3 | 15,6 |
| 18,1 | 16,0 | 12109,5 | 289,7 | 229,5 | 79,2 | 18,1 |
| 18,1 | 17,0 | 12046,9 | 307,4 | 249,7 | 81,2 | 19,8 |
| 18,1 | 18,2 | 11951,4 | 329,1 | 266,7 | 81,0 | 21,3 |
| 18,1 | 19,0 | 11871,0 | 342,6 | 284,0 | 82,9 | 22,8 |
| 18,1 | 20,0 | 11771,1 | 362,0 | 304,5 | 84,1 | 24,7 |
| 18,1 | 21,0 | 11730,0 | 380,3 | 320,0 | 84,1 | 26,1 |
| 18,1 | 21,6 | 11656,0 | 390,5 | 331,8 | 85,0 | 27,2 |
| 18,1 | 22,9 | 11552,0 | 414,9 | 351,8 | 84,8 | 29,1 |
| 18,1 | 23,6 | 11489,6 | 426,7 | 365,0 | 85,6 | 30,3 |
| 18,1 | 24,6 | 11445,0 | 444,4 | 383,5 | 86,3 | 32,0 |
| 18,1 | 25,8 | 11293,1 | 467,1 | 406,0 | 86,9 | 34,3 |
| 18,1 | 26,8 | 11223,8 | 484,4 | 424,7 | 87,7 | 36,1 |
| 18,1 | 27,8 | 11167,9 | 501,7 | 435,8 | 86,9 | 37,3 |
| 18,1 | 29,0 | 11057,9 | 525,2 | 459,4 | 87,5 | 39,7 |
| 18,1 | 29,8 | 11029,0 | 538,4 | 470,4 | 87,4 | 40,7 |
| 18,1 | 30,7 | 10977,6 | 554,8 | 485,9 | 87,6 | 42,3 |
| 18,1 | 31,6 | 10924,3 | 571,2 | 497,0 | 87,0 | 43,4 |
| 18,1 | 32,7 | 10854,7 | 591,2 | 512,5 | 86,7 | 45,1 |
| 18,1 | 33,7 | 10799,4 | 608,6 | 526,9 | 86,6 | 46,6 |
| 18,1 | 34,9 | 10703,2 | 631,5 | 544,9 | 86,3 | 48,6 |
| 18,1 | 35,6 | 10657,6 | 642,6 | 553,7 | 86,2 | 49,6 |
| 18,1 | 37,3 | 10551,2 | 673,7 | 578,1 | 85,8 | 52,3 |
| 18,1 | 37,9 | 10526,1 | 684,9 | 586,6 | 85,6 | 53,2 |
| 18,1 | 38,9 | 10461,7 | 703,7 | 600,4 | 85,3 | 54,8 |
| 18,1 | 39,9 | 10384,8 | 720,7 | 612,8 | 85,0 | 56,4 |
| 18,1 | 40,8 | 10329,2 | 737,9 | 626,3 | 84,9 | 57,9 |
| 18,1 | 41,8 | 10273,4 | 755,1 | 638,5 | 84,6 | 59,4 |
| 18,1 | 42,8 | 10214,9 | 774,2 | 650,4 | 84,0 | 60,8 |
| 18,1 | 44,3 | 10146,8 | 799,8 | 669,9 | 83,8 | 63,0 |
| 18,1 | 44,8 | 10097,4 | 809,5 | 674,4 | 83,3 | 63,8 |



Bezeichnung: HP 355/30/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 100194
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **20 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 20,0 | 30,1 | 12766,3 | 601,6 | 513,5 | 85,4 | 38,4 |
| 20,0 | 30,8 | 12690,1 | 617,0 | 527,3 | 85,5 | 39,7 |
| 20,0 | 31,9 | 12599,2 | 639,0 | 548,1 | 85,8 | 41,5 |
| 20,0 | 32,8 | 12545,9 | 657,8 | 565,1 | 85,9 | 43,0 |
| 20,0 | 33,7 | 12436,4 | 674,9 | 581,6 | 86,2 | 44,7 |
| 20,0 | 35,0 | 12353,3 | 701,5 | 606,3 | 86,4 | 46,9 |
| 20,0 | 35,7 | 12292,8 | 715,1 | 615,2 | 86,0 | 47,8 |
| 20,0 | 36,9 | 12208,6 | 740,0 | 636,8 | 86,1 | 49,8 |
| 20,0 | 37,6 | 12155,6 | 753,4 | 648,3 | 86,1 | 50,9 |
| 20,0 | 39,0 | 12099,8 | 780,8 | 660,9 | 84,6 | 52,2 |
| 20,0 | 39,6 | 11990,7 | 792,5 | 683,7 | 86,3 | 54,5 |
| 20,0 | 40,7 | 11950,9 | 815,0 | 691,1 | 84,8 | 55,2 |
| 20,0 | 42,0 | 11900,6 | 840,7 | 715,4 | 85,1 | 57,4 |
| 20,0 | 42,5 | 11835,6 | 851,0 | 727,7 | 85,5 | 58,7 |
| 20,0 | 43,5 | 11745,5 | 870,9 | 740,0 | 85,0 | 60,2 |
| 20,0 | 44,5 | 11664,6 | 891,1 | 756,0 | 84,8 | 61,9 |
| 20,0 | 46,2 | 11573,3 | 924,8 | 784,7 | 84,9 | 64,8 |
| 20,0 | 46,7 | 11527,6 | 935,2 | 796,6 | 85,2 | 66,0 |
| 20,0 | 47,8 | 11440,4 | 956,4 | 805,6 | 84,2 | 67,2 |
| 20,0 | 48,9 | 11399,9 | 979,2 | 823,1 | 84,1 | 69,0 |
| 20,0 | 49,7 | 11362,4 | 995,9 | 831,9 | 83,5 | 69,9 |
| 20,0 | 50,9 | 11308,4 | 1019,4 | 850,9 | 83,5 | 71,9 |
| 20,0 | 51,5 | 11271,8 | 1032,0 | 857,3 | 83,1 | 72,6 |
| 20,0 | 52,6 | 11191,5 | 1054,2 | 872,6 | 82,8 | 74,5 |
| 20,0 | 53,7 | 11109,5 | 1074,4 | 884,9 | 82,4 | 76,1 |
| 20,0 | 54,7 | 11049,7 | 1095,3 | 897,7 | 82,0 | 77,6 |
| 20,0 | 55,8 | 10976,1 | 1116,7 | 909,7 | 81,5 | 79,2 |
| 20,0 | 56,8 | 10932,1 | 1138,2 | 924,6 | 81,2 | 80,8 |
| 20,0 | 57,9 | 10865,0 | 1160,2 | 938,0 | 80,8 | 82,4 |
| 20,0 | 58,5 | 10819,0 | 1171,6 | 942,2 | 80,4 | 83,2 |
| 20,0 | 59,9 | 10719,8 | 1198,3 | 956,6 | 79,8 | 85,2 |



Bezeichnung: HP 355/30/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 50194
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **22 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 22,0 | 29,7 | 13530,4 | 654,6 | 560,8 | 85,7 | 39,6 |
| 22,1 | 30,6 | 13445,6 | 674,1 | 583,7 | 86,6 | 41,5 |
| 22,1 | 31,7 | 13400,2 | 700,5 | 605,0 | 86,4 | 43,1 |
| 22,1 | 32,7 | 13333,7 | 722,7 | 632,8 | 87,6 | 45,3 |
| 22,1 | 33,6 | 13295,9 | 740,8 | 649,1 | 87,6 | 46,6 |
| 22,1 | 34,8 | 13249,9 | 767,0 | 672,1 | 87,6 | 48,4 |
| 22,1 | 35,6 | 13210,4 | 786,4 | 686,4 | 87,3 | 49,6 |
| 22,1 | 36,7 | 13124,6 | 810,8 | 707,6 | 87,3 | 51,5 |
| 22,1 | 37,9 | 13039,1 | 836,8 | 723,5 | 86,5 | 53,0 |
| 22,1 | 39,2 | 12960,8 | 864,3 | 749,0 | 86,7 | 55,2 |
| 22,1 | 39,8 | 12914,0 | 878,2 | 762,7 | 86,9 | 56,4 |
| 22,1 | 40,7 | 12867,6 | 897,9 | 770,8 | 85,8 | 57,2 |
| 22,0 | 41,9 | 12790,5 | 923,0 | 795,0 | 86,1 | 59,4 |
| 22,0 | 42,7 | 12735,9 | 940,3 | 808,4 | 86,0 | 60,6 |
| 22,0 | 43,9 | 12662,4 | 966,5 | 827,4 | 85,6 | 62,4 |
| 22,0 | 44,7 | 12612,4 | 985,1 | 840,0 | 85,3 | 63,6 |
| 22,0 | 45,9 | 12547,9 | 1011,6 | 860,5 | 85,1 | 65,5 |
| 22,0 | 46,7 | 12496,8 | 1028,8 | 870,5 | 84,6 | 66,5 |
| 22,0 | 47,9 | 12434,7 | 1055,9 | 891,8 | 84,5 | 68,5 |
| 22,0 | 48,6 | 12362,9 | 1070,7 | 900,1 | 84,1 | 69,5 |
| 22,0 | 49,8 | 12278,9 | 1096,9 | 916,7 | 83,6 | 71,3 |
| 22,0 | 50,6 | 12212,8 | 1113,0 | 925,2 | 83,1 | 72,3 |
| 22,0 | 51,8 | 12160,0 | 1141,0 | 942,9 | 82,6 | 74,0 |
| 22,0 | 52,7 | 12114,1 | 1160,2 | 953,0 | 82,1 | 75,1 |
| 22,0 | 53,7 | 12056,8 | 1183,2 | 967,4 | 81,8 | 76,6 |
| 22,0 | 54,6 | 12010,7 | 1202,1 | 977,3 | 81,3 | 77,7 |
| 22,0 | 56,2 | 11918,7 | 1236,7 | 1000,1 | 80,9 | 80,1 |
| 22,0 | 56,8 | 11865,8 | 1251,0 | 1007,9 | 80,6 | 81,1 |
| 22,0 | 58,0 | 11798,6 | 1276,4 | 1017,0 | 79,7 | 82,3 |
| 22,0 | 59,1 | 11723,3 | 1301,3 | 1029,8 | 79,1 | 83,9 |
| 22,0 | 59,9 | 11645,0 | 1318,6 | 1037,4 | 78,7 | 85,1 |



Bezeichnung: **HP 355/30/06 Evolution**
Seriennummer: **1**
Prüfnummer: **100194**
Besonderes: **Tuningkohle**
Messspannung: **24 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 24,1 | 29,9 | 15144,7 | 719,9 | 621,5 | 86,3 | 39,2 |
| 24,1 | 31,0 | 15069,5 | 746,3 | 650,1 | 87,1 | 41,2 |
| 24,1 | 31,8 | 15017,1 | 765,0 | 666,6 | 87,1 | 42,4 |
| 24,1 | 33,0 | 14948,1 | 795,3 | 692,0 | 87,0 | 44,2 |
| 24,1 | 33,8 | 14858,8 | 813,3 | 707,6 | 87,0 | 45,5 |
| 24,1 | 34,9 | 14780,8 | 839,7 | 733,5 | 87,4 | 47,4 |
| 24,1 | 35,6 | 14701,1 | 856,9 | 747,0 | 87,2 | 48,5 |
| 24,1 | 36,8 | 14629,4 | 885,9 | 773,0 | 87,3 | 50,5 |
| 24,1 | 37,7 | 14585,1 | 907,5 | 787,9 | 86,8 | 51,6 |
| 24,1 | 39,2 | 14477,6 | 943,1 | 821,2 | 87,1 | 54,2 |
| 24,1 | 39,8 | 14393,9 | 958,8 | 835,7 | 87,2 | 55,4 |
| 24,1 | 40,7 | 14338,1 | 980,7 | 851,7 | 86,8 | 56,7 |
| 24,1 | 41,8 | 14231,5 | 1006,6 | 872,4 | 86,7 | 58,5 |
| 24,1 | 42,6 | 14186,6 | 1027,1 | 890,0 | 86,7 | 59,9 |
| 24,1 | 43,8 | 14104,7 | 1054,9 | 910,1 | 86,3 | 61,6 |
| 24,1 | 44,9 | 14003,1 | 1081,0 | 933,7 | 86,4 | 63,7 |
| 24,1 | 45,8 | 13983,5 | 1102,6 | 946,8 | 85,9 | 64,7 |
| 24,1 | 46,6 | 13924,7 | 1122,0 | 960,8 | 85,6 | 65,9 |
| 24,1 | 47,8 | 13823,1 | 1151,8 | 981,9 | 85,3 | 67,8 |
| 24,1 | 49,0 | 13654,6 | 1179,8 | 992,8 | 84,2 | 69,4 |
| 24,1 | 49,7 | 13368,0 | 1195,9 | 1000,1 | 83,6 | 71,4 |
| 24,1 | 50,9 | 13372,6 | 1224,4 | 1016,5 | 83,0 | 72,6 |
| 24,1 | 51,7 | 13215,2 | 1244,0 | 1033,6 | 83,1 | 74,7 |
| 24,1 | 52,8 | 13156,6 | 1271,1 | 1044,3 | 82,2 | 75,8 |
| 24,1 | 53,6 | 13118,9 | 1291,1 | 1060,4 | 82,1 | 77,2 |
| 24,1 | 54,8 | 13077,0 | 1318,8 | 1080,2 | 81,9 | 78,9 |
| 24,1 | 55,6 | 13041,0 | 1339,2 | 1094,7 | 81,7 | 80,2 |
| 24,1 | 56,9 | 13009,5 | 1369,0 | 1115,5 | 81,5 | 81,9 |
| 24,1 | 57,6 | 12968,9 | 1386,2 | 1125,6 | 81,2 | 82,9 |
| 24,1 | 59,1 | 12930,4 | 1422,0 | 1140,5 | 80,2 | 84,2 |
| 24,1 | 59,8 | 12918,0 | 1438,4 | 1160,1 | 80,7 | 85,8 |