



Bezeichnung: HP 140/25/A6 S P4 Moskito 6
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 5092000
Besonderes: future 25be
Messspannung: **7 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
7,3	4,0	16342,3	29,0	22,9	79,0	1,3
7,2	5,7	15766,4	41,3	35,4	85,8	2,2
7,2	6,9	15423,7	49,1	43,0	87,4	2,7
7,2	7,7	15132,8	55,4	48,3	87,1	3,1
7,1	8,7	14829,5	61,7	54,0	87,5	3,5
7,1	9,8	14502,9	69,6	60,1	86,4	4,0
7,1	10,7	14217,6	76,2	64,8	85,1	4,4
7,1	11,8	13876,0	83,4	70,4	84,4	4,8
7,1	12,7	13588,0	90,1	75,4	83,7	5,3
7,0	13,7	13248,6	96,7	80,1	82,8	5,8
7,0	14,8	12936,6	104,0	85,1	81,8	6,3
7,0	15,8	12620,7	111,0	89,5	80,7	6,8
7,0	16,8	12325,7	117,7	93,4	79,4	7,2
7,0	17,8	12011,7	124,4	97,2	78,1	7,7
7,0	18,8	11721,3	130,9	99,9	76,3	8,1
7,0	19,7	11436,1	137,0	102,7	75,0	8,6
6,9	20,7	11118,2	143,6	105,4	73,3	9,1
6,9	21,7	10813,2	150,2	107,6	71,6	9,5
6,9	22,7	10484,8	156,7	109,4	69,8	10,0
6,9	23,8	10118,4	163,5	110,8	67,8	10,5
6,9	24,7	9810,0	169,2	111,3	65,8	10,8



Bezeichnung: HP 140/25/A6 S P4 Moskito 6
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 5092000
Besonderes: future 25be
Messspannung: **8 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
8,5	3,9	19187,7	33,1	27,2	82,2	1,4
8,5	5,7	18577,8	48,4	41,2	85,2	2,1
8,5	6,9	18181,8	58,1	50,3	86,5	2,6
8,4	7,8	17864,8	65,7	57,0	86,9	3,1
8,4	8,7	17570,7	73,4	64,2	87,4	3,5
8,4	9,7	17238,1	81,5	71,0	87,0	3,9
8,4	10,8	16835,0	90,2	78,1	86,5	4,4
8,3	11,8	16506,7	98,5	84,4	85,7	4,9
8,3	12,8	16178,8	106,9	90,4	84,6	5,3
8,3	13,8	15860,9	114,5	96,7	84,4	5,8
8,3	14,8	15543,6	122,3	102,1	83,4	6,3
8,3	15,7	15246,9	130,0	107,3	82,6	6,7
8,3	16,9	14885,5	139,0	113,3	81,5	7,3
8,2	17,8	14581,2	146,6	117,6	80,2	7,7
8,2	18,7	14281,6	153,8	121,7	79,1	8,1
8,2	19,7	13945,9	161,9	125,6	77,6	8,6
8,2	20,7	13620,9	169,4	129,3	76,3	9,1
8,2	21,7	13291,3	176,7	132,4	74,9	9,5
8,1	22,7	12943,4	184,7	135,6	73,4	10,0
8,1	23,7	12595,9	192,4	138,2	71,8	10,5
8,1	24,8	12246,3	200,9	140,7	70,0	11,0



Bezeichnung: HP 140/25/A6 S P4 Moskito 6
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 5092000
Besonderes: future 25be
Messspannung: **10 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
11,0	4,1	24421,1	45,0	35,0	77,6	1,4
10,9	5,7	23812,7	62,5	52,5	83,9	2,1
10,9	6,8	23375,6	74,0	62,6	84,7	2,6
10,9	7,8	23005,2	84,2	72,2	85,8	3,0
10,8	9,0	22538,5	97,5	83,5	85,6	3,5
10,8	9,8	22281,8	105,5	91,6	86,8	3,9
10,8	10,8	21872,1	116,1	100,9	86,9	4,4
10,8	11,7	21534,5	126,0	109,7	87,0	4,9
10,7	12,9	21112,7	138,2	118,9	86,1	5,4
10,7	13,9	20762,0	148,3	126,9	85,5	5,8
10,7	14,8	20412,0	157,9	134,7	85,3	6,3
10,6	15,8	20069,9	168,1	142,3	84,6	6,8
10,6	16,8	19662,8	178,1	149,1	83,7	7,2
10,6	17,8	19273,3	188,8	156,9	83,1	7,8
10,6	18,7	18938,7	198,1	163,0	82,3	8,2
10,6	19,8	18575,9	208,5	169,8	81,5	8,7
10,5	20,7	18270,4	217,8	175,3	80,5	9,2
10,5	21,7	17896,2	227,8	180,6	79,3	9,6
10,5	22,8	17509,7	238,2	186,2	78,2	10,2
10,4	23,7	17159,7	247,5	190,5	77,0	10,6
10,4	24,8	16757,2	258,5	194,7	75,3	11,1