



Bezeichnung: HP 355/37/04 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 140294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **12 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
12,0	25,4	10966,9	305,0	228,9	75,1	19,9
12,0	25,8	10964,7	310,1	235,1	75,8	20,5
12,0	27,0	10904,9	325,2	253,1	77,8	22,2
12,1	28,3	10853,0	341,2	270,2	79,2	23,8
12,1	28,5	10820,8	343,5	273,4	79,6	24,1
12,1	30,2	10748,6	364,0	293,1	80,5	26,0
12,0	31,0	10703,5	372,7	300,7	80,7	26,8
12,0	31,9	10611,3	383,7	314,0	81,9	28,3
12,0	32,8	10600,5	395,2	325,2	82,3	29,3
12,1	33,7	10545,2	406,8	336,4	82,7	30,5
12,0	34,8	10481,8	418,0	347,7	83,2	31,7
12,0	36,2	10359,9	434,4	363,5	83,7	33,5
12,1	37,0	10377,4	446,1	375,7	84,2	34,6
12,0	37,8	10322,3	454,8	382,4	84,1	35,4
12,0	38,6	10266,4	465,0	391,1	84,1	36,4
12,0	40,0	10152,7	478,6	404,0	84,4	38,0
12,0	40,8	10157,4	490,8	415,1	84,6	39,0
12,0	41,9	10080,3	504,0	426,5	84,6	40,4
12,0	42,8	10046,3	514,7	437,4	85,0	41,6
12,0	43,7	10003,3	526,1	445,6	84,7	42,5
12,0	44,6	9971,0	537,4	453,6	84,4	43,4
12,0	45,9	9889,9	551,5	466,5	84,6	45,0
12,0	46,8	9860,5	562,9	475,6	84,5	46,1
12,1	47,5	9826,2	572,1	483,7	84,6	47,0
12,0	48,9	9748,0	588,2	495,1	84,2	48,5
12,0	49,8	9721,2	598,6	504,5	84,3	49,6
12,0	50,5	9655,6	606,8	509,5	84,0	50,4
12,0	51,8	9600,9	622,7	522,1	83,8	51,9
12,0	52,5	9557,4	631,3	528,7	83,7	52,8
12,0	53,4	9523,3	641,1	536,2	83,6	53,8
12,0	54,6	9456,6	655,8	547,6	83,5	55,3



Bezeichnung: **HP 355/37/04 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 140294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **14 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
14,1	25,2	12704,4	354,3	271,4	76,6	20,4
14,1	25,7	12654,1	361,4	282,4	78,1	21,3
14,1	27,1	12593,6	381,3	302,5	79,4	22,9
14,1	27,8	12557,9	391,0	312,6	80,0	23,8
14,1	28,5	12536,6	401,1	323,4	80,6	24,6
14,1	29,8	12477,8	419,8	340,4	81,1	26,1
14,1	30,8	12412,9	433,4	356,1	82,2	27,4
14,1	31,6	12356,4	444,5	366,1	82,4	28,3
14,1	32,7	12280,0	460,6	383,2	83,2	29,8
14,1	34,0	12226,1	477,9	398,0	83,3	31,1
14,1	35,1	12142,7	493,4	414,3	84,0	32,6
14,1	35,9	12093,5	505,3	423,1	83,7	33,4
14,1	37,2	12032,9	523,2	439,0	83,9	34,8
14,1	37,6	12018,2	529,2	446,7	84,4	35,5
14,1	38,4	11958,8	540,7	456,1	84,4	36,4
14,1	39,7	11876,8	558,1	473,3	84,8	38,1
14,1	41,0	11803,5	576,8	489,1	84,8	39,6
14,1	42,0	11748,1	590,1	500,3	84,8	40,7
14,1	43,3	11687,8	608,3	517,2	85,0	42,3
14,1	43,6	11664,1	613,6	521,1	84,9	42,7
14,1	44,8	11589,5	629,7	537,3	85,3	44,3
14,1	46,0	11565,7	646,4	549,1	84,9	45,3
14,1	46,7	11522,5	656,9	558,7	85,1	46,3
14,1	47,6	11470,8	670,1	568,4	84,8	47,3
14,1	48,5	11427,6	682,7	578,1	84,7	48,3
14,1	49,8	11337,6	701,0	590,3	84,2	49,7
14,1	51,2	11269,5	720,1	608,6	84,5	51,6
14,1	51,4	11236,9	723,7	608,2	84,1	51,7
14,1	53,0	11186,4	745,6	627,2	84,1	53,5
14,1	53,8	11141,6	757,8	636,1	84,0	54,5
14,1	54,7	11089,4	769,9	647,9	84,2	55,8



Bezeichnung: HP 355/37/04 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 140294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **16 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
16,1	30,1	14246,5	484,7	399,0	82,3	26,7
16,1	31,2	14168,8	500,3	413,2	82,6	27,9
16,1	31,6	14141,3	507,8	421,3	83,0	28,5
16,0	32,8	14068,0	526,7	439,1	83,4	29,8
16,0	33,6	13991,8	538,7	449,8	83,5	30,7
16,0	35,2	13900,0	563,3	472,7	83,9	32,5
16,0	35,6	13813,2	571,3	487,0	85,3	33,7
16,0	36,5	13801,6	585,4	494,4	84,5	34,2
16,0	38,1	13708,7	609,9	523,6	85,9	36,5
16,0	38,9	13681,6	623,9	531,1	85,1	37,1
16,0	40,0	13560,3	642,0	550,2	85,7	38,7
16,0	40,5	13531,8	649,4	556,8	85,7	39,3
16,0	42,2	13427,8	677,0	582,7	86,1	41,4
16,0	42,7	13403,2	684,7	589,7	86,1	42,0
16,0	43,6	13345,5	698,8	601,4	86,1	43,0
16,0	44,7	13305,4	716,7	614,0	85,7	44,1
16,0	45,6	13246,7	730,5	626,8	85,8	45,2
16,0	46,9	13159,8	752,6	644,5	85,6	46,8
16,0	47,9	13096,6	767,7	657,5	85,6	47,9
16,0	48,8	13058,6	782,3	669,8	85,6	49,0
16,0	49,9	13021,5	799,0	683,7	85,6	50,1
16,0	50,8	12993,6	814,6	696,3	85,5	51,2
16,0	52,3	12934,4	838,1	714,7	85,3	52,8
16,0	52,8	12896,8	845,9	721,6	85,3	53,4
16,0	53,7	12848,6	861,6	734,0	85,2	54,6
16,0	54,7	12810,5	877,1	746,0	85,1	55,6
16,0	55,8	12756,9	895,4	757,6	84,6	56,7
16,0	56,6	12690,4	906,8	770,1	84,9	58,0
16,0	57,9	12550,8	927,9	782,4	84,3	59,5
16,0	58,9	12517,4	943,5	794,9	84,3	60,6
16,0	59,3	12501,5	950,8	798,8	84,0	61,0



Bezeichnung: HP 355/37/04 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 140294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **18 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
18,1	30,2	15429,5	545,3	449,4	82,4	27,8
18,1	31,0	15410,1	559,8	466,0	83,2	28,9
18,1	31,9	15370,6	575,7	480,2	83,4	29,8
18,1	33,1	15320,5	598,7	500,9	83,7	31,2
18,1	34,0	15262,9	613,6	516,9	84,2	32,3
18,1	34,8	15203,1	627,6	530,9	84,6	33,4
18,1	36,0	15140,1	650,8	556,4	85,5	35,1
18,1	37,1	15085,9	669,6	567,4	84,7	35,9
18,0	37,9	15002,5	684,3	583,0	85,2	37,1
18,1	39,2	14914,7	708,1	607,7	85,8	38,9
18,1	39,7	14857,6	715,9	614,6	85,9	39,5
18,1	40,8	14779,9	736,1	628,7	85,4	40,6
18,0	41,9	14652,8	756,5	650,6	86,0	42,4
18,0	43,1	14595,8	776,3	664,2	85,6	43,5
18,0	44,0	14518,5	792,9	679,3	85,7	44,7
18,0	45,0	14447,4	811,1	693,4	85,5	45,8
18,0	45,9	14386,2	828,2	707,8	85,5	47,0
18,0	47,0	14348,0	846,7	724,2	85,5	48,2
18,1	47,9	14281,6	865,0	739,9	85,5	49,5
18,1	49,0	14214,6	884,1	756,3	85,6	50,8
18,0	49,9	14135,8	899,8	765,5	85,1	51,7
18,0	50,9	14069,1	917,7	779,8	85,0	52,9
18,1	51,9	14013,2	936,0	794,6	84,9	54,2
18,0	52,6	13865,0	948,6	803,1	84,7	55,3
18,0	53,6	13821,0	966,7	818,1	84,6	56,5
18,0	55,3	13732,8	996,2	839,6	84,3	58,4
18,0	55,6	13694,5	1002,6	843,5	84,1	58,8
18,0	57,0	13635,7	1028,5	864,3	84,0	60,5
18,0	57,8	13627,4	1042,0	871,2	83,6	61,1
18,0	58,2	13611,3	1049,5	880,0	83,9	61,7
18,0	59,8	13552,5	1078,5	899,7	83,4	63,4
18,0	60,8	13511,2	1095,1	913,1	83,4	64,5
18,0	61,4	13488,5	1107,0	921,0	83,2	65,2
18,0	62,5	13469,0	1125,6	935,7	83,1	66,3
18,0	63,8	13413,2	1149,8	958,5	83,4	68,2
18,0	64,9	13371,0	1168,0	971,2	83,2	69,4
18,0	65,4	13342,9	1176,6	973,8	82,8	69,7
18,0	66,9	13281,9	1202,3	993,8	82,7	71,5
18,0	67,2	13273,4	1207,3	997,0	82,6	71,7
18,0	68,8	13209,7	1234,8	1018,2	82,5	73,6



Bezeichnung: **HP 355/37/04 Evolution**
Seriennummer: **1**
Prüfnummer: **140294**
Besonderes: **Tuningkohle**
Messspannung: **20 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
20,1	30,0	17555,3	602,7	488,1	81,0	26,6
20,1	31,0	17478,6	622,7	511,8	82,2	28,0
20,1	31,8	17435,1	637,9	527,8	82,7	28,9
20,1	33,1	17374,0	665,3	554,7	83,4	30,5
20,1	33,8	17333,8	679,8	571,4	84,1	31,5
20,1	34,8	17284,4	699,3	596,5	85,3	33,0
20,1	35,6	17228,2	714,9	609,1	85,2	33,8
20,1	37,1	17175,0	744,3	634,9	85,3	35,3
20,1	38,0	17104,3	763,5	653,3	85,6	36,5
20,1	38,9	17043,8	781,6	669,3	85,6	37,5
20,1	39,8	16963,0	798,4	687,9	86,2	38,7
20,1	41,5	16840,3	832,9	709,2	85,1	40,2
20,1	42,3	16771,8	849,6	735,6	86,6	41,9
20,1	42,9	16707,9	860,4	741,6	86,2	42,4
20,1	43,9	16618,5	880,5	756,8	86,0	43,5
20,1	44,8	16510,7	898,7	770,1	85,7	44,5
20,1	45,8	16428,9	918,7	791,1	86,1	46,0
20,1	46,6	16375,1	936,5	807,0	86,2	47,1
20,1	47,8	16301,9	960,0	828,0	86,3	48,5
20,1	48,7	16227,9	978,6	846,6	86,5	49,8
20,1	50,1	16110,8	1006,2	867,9	86,3	51,4
20,1	50,6	16049,0	1016,6	875,6	86,1	52,1
20,1	51,7	15944,7	1037,6	891,6	85,9	53,4
20,1	52,7	15865,1	1058,4	908,8	85,9	54,7
20,1	53,7	15797,3	1078,8	924,3	85,7	55,9
20,1	54,8	15716,4	1100,2	940,5	85,5	57,2
20,1	55,8	15631,8	1119,2	957,9	85,6	58,5
20,1	56,8	15534,7	1139,9	970,4	85,1	59,7
20,1	57,9	15474,1	1161,8	986,2	84,9	60,9
20,1	58,9	15389,9	1181,0	1001,1	84,8	62,1
20,1	59,9	15317,4	1200,8	1017,5	84,7	63,4
20,1	61,5	15200,6	1232,9	1042,7	84,6	65,5
20,1	61,4	15215,1	1231,3	1040,3	84,5	65,3
20,0	62,9	15109,5	1260,3	1063,3	84,4	67,2
20,0	63,3	15110,8	1269,2	1071,6	84,4	67,7
20,0	64,6	15082,1	1294,7	1086,2	83,9	68,8
20,0	65,4	15051,0	1309,0	1101,9	84,2	69,9
20,0	66,4	14996,3	1328,5	1115,7	84,0	71,1
20,0	67,5	14950,6	1349,8	1129,6	83,7	72,2
20,0	68,5	14901,9	1368,2	1143,6	83,6	73,3



Bezeichnung: HP 355/37/04 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 140294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **22 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
22,1	29,8	19532,0	658,8	526,0	79,8	25,7
22,1	30,9	19494,6	683,9	556,8	81,4	27,3
22,1	32,0	19427,3	706,9	582,7	82,4	28,6
22,1	32,4	19379,2	715,6	593,2	82,9	29,2
22,1	34,0	19258,9	751,2	629,5	83,8	31,2
22,1	34,8	19225,3	769,8	646,6	84,0	32,1
22,1	36,1	19119,1	798,0	676,2	84,7	33,8
22,1	37,1	19047,0	820,7	694,6	84,6	34,8
22,1	37,9	18956,0	837,8	713,6	85,2	36,0
22,1	38,9	18879,8	859,4	736,2	85,7	37,2
22,1	39,8	18816,6	879,6	753,4	85,7	38,2
22,1	40,6	18667,7	897,7	771,2	85,9	39,5
22,1	41,5	18563,1	917,1	794,5	86,6	40,9
22,1	42,9	18457,8	948,3	817,0	86,2	42,3
22,1	44,0	18398,0	971,9	840,7	86,5	43,6
22,1	44,9	18299,5	992,3	857,2	86,4	44,7
22,1	45,9	18233,4	1014,4	879,2	86,7	46,1
22,1	46,8	18125,7	1035,5	895,8	86,5	47,2
22,1	47,9	18042,1	1058,8	916,5	86,6	48,5
22,1	48,9	17971,3	1081,0	934,0	86,4	49,6
22,1	49,9	17888,5	1102,3	954,3	86,6	50,9
22,1	50,6	17827,1	1117,7	967,2	86,5	51,8
22,1	51,7	17754,4	1142,1	984,8	86,2	53,0
22,1	52,7	17691,6	1163,6	1005,1	86,4	54,3
22,1	53,7	17616,6	1187,9	1022,6	86,1	55,4
22,1	54,8	17541,0	1211,6	1042,9	86,1	56,8
22,1	55,9	17470,1	1236,3	1060,0	85,7	57,9
22,1	57,0	17407,6	1259,1	1080,5	85,8	59,3
22,1	57,6	17376,2	1272,1	1089,6	85,7	59,9
22,1	58,6	17311,6	1293,8	1108,0	85,6	61,1
22,1	59,7	17229,3	1318,9	1128,7	85,6	62,6
22,1	61,4	17120,6	1354,9	1154,1	85,2	64,4
22,1	61,9	17110,3	1365,4	1163,0	85,2	64,9
22,1	62,9	17041,2	1388,8	1179,8	85,0	66,1
22,1	63,4	17009,0	1398,9	1188,5	85,0	66,7
22,1	64,7	16884,5	1427,0	1215,6	85,2	68,8
22,0	65,9	16813,0	1452,1	1229,2	84,7	69,8
22,0	66,9	16797,8	1474,4	1248,0	84,7	71,0
22,0	67,9	16704,8	1494,2	1262,9	84,5	72,2
22,0	68,5	16636,4	1507,3	1269,2	84,2	72,9



Bezeichnung: HP 355/37/04 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 140294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **24 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
24,1	30,2	21508,0	726,8	579,8	79,8	25,7
24,1	31,2	21519,1	751,8	601,7	80,0	26,7
24,1	31,9	21392,9	767,8	628,9	81,9	28,1
24,1	32,7	21308,5	786,3	650,5	82,7	29,2
24,1	34,1	21244,0	820,3	676,0	82,4	30,4
24,1	34,6	21201,4	832,6	688,5	82,7	31,0
24,1	35,7	21132,6	858,2	718,5	83,7	32,5
24,1	36,9	21024,8	887,4	745,1	84,0	33,8
24,1	38,2	21031,3	918,1	768,7	83,7	34,9
24,1	39,0	20979,0	938,5	788,7	84,0	35,9
24,1	39,8	20880,1	958,0	807,6	84,3	36,9
24,1	40,9	20819,7	984,4	839,1	85,2	38,5
24,1	41,7	20703,9	1003,4	860,0	85,7	39,7
24,1	43,1	20587,1	1037,6	892,8	86,1	41,4
24,1	44,0	20491,8	1058,5	911,9	86,2	42,5
24,1	44,9	20377,4	1080,7	935,8	86,6	43,9
24,1	45,6	20302,3	1096,4	943,2	86,0	44,4
24,1	46,6	20217,9	1120,0	971,1	86,7	45,9
24,1	48,4	20103,5	1163,1	1004,3	86,4	47,7
24,1	49,3	20029,7	1184,9	1029,7	86,9	49,1
24,1	49,8	19963,0	1197,5	1038,9	86,8	49,7
24,1	50,7	19882,9	1219,4	1060,8	87,0	51,0
24,1	51,9	19818,0	1249,9	1085,0	86,8	52,3
24,1	52,9	19704,4	1273,9	1105,7	86,8	53,6
24,1	53,9	19621,4	1296,8	1125,7	86,8	54,8
24,1	54,7	19567,3	1316,0	1140,2	86,6	55,6
24,1	56,1	19424,5	1350,5	1172,6	86,8	57,6
24,1	57,3	19291,9	1379,6	1193,2	86,5	59,1
24,1	57,8	19243,1	1390,1	1201,6	86,4	59,6
24,1	58,2	19189,8	1400,3	1209,6	86,4	60,2
24,1	59,9	19057,0	1441,2	1247,1	86,5	62,5



Bezeichnung: HP 355/37/04 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 140294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **26 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
26,1	30,1	23390,8	785,5	633,1	80,6	25,9
26,1	30,7	23386,8	799,9	644,5	80,6	26,3
26,1	31,8	23299,0	829,4	676,3	81,5	27,7
26,1	32,5	23262,8	848,4	695,4	82,0	28,5
26,1	33,8	23167,0	882,1	727,8	82,5	30,0
26,1	35,0	23058,2	912,7	760,3	83,3	31,5
26,1	36,1	22992,4	941,1	787,9	83,7	32,7
26,1	36,4	22968,0	949,6	796,2	83,8	33,1
26,1	37,8	22827,2	985,1	830,7	84,3	34,8
26,1	39,1	22707,2	1020,5	865,8	84,8	36,4
26,1	39,7	22643,4	1036,3	882,1	85,1	37,2
26,1	40,8	22562,1	1065,1	908,0	85,3	38,4
26,1	42,1	22459,8	1099,0	938,6	85,4	39,9
26,1	42,8	22410,4	1115,2	958,3	85,9	40,8
26,1	43,7	22296,5	1140,3	979,5	85,9	42,0
26,1	44,8	22198,5	1168,1	1005,2	86,1	43,2
26,1	45,9	22120,3	1196,3	1028,5	86,0	44,4
26,1	47,2	21978,9	1231,5	1065,8	86,5	46,3
26,1	47,8	21945,9	1247,4	1078,6	86,5	46,9
26,1	49,3	21814,7	1286,4	1116,5	86,8	48,9
26,1	49,9	21761,0	1300,8	1129,4	86,8	49,6
26,1	50,5	21726,9	1316,1	1140,2	86,6	50,1
26,1	51,6	21641,6	1345,9	1168,2	86,8	51,6
26,1	52,8	21559,5	1376,9	1193,0	86,6	52,8
26,1	53,7	21455,8	1400,9	1217,4	86,9	54,2
26,1	55,0	21384,4	1433,1	1242,5	86,7	55,5
26,1	55,8	21280,0	1455,2	1264,6	86,9	56,8
26,1	57,0	21172,3	1486,3	1289,2	86,7	58,1
26,1	57,5	21116,0	1497,8	1298,4	86,7	58,7
26,1	58,6	20967,6	1526,7	1321,3	86,6	60,2
26,1	60,3	20806,8	1569,8	1359,4	86,6	62,4



Bezeichnung: HP 355/37/04 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 140294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **28 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
28,1	29,9	25535,5	837,9	663,3	79,2	24,8
28,1	31,0	25407,0	869,9	695,3	79,9	26,1
28,1	31,9	25272,6	896,4	724,7	80,9	27,4
28,1	32,9	25150,2	924,3	753,3	81,5	28,6
28,1	33,8	25059,2	948,0	779,3	82,2	29,7
28,1	35,3	24894,0	990,1	831,5	84,0	31,9
28,1	35,7	24823,0	1002,8	842,4	84,0	32,4
28,1	37,0	24692,5	1037,1	878,6	84,7	34,0
28,1	38,0	24591,3	1066,7	905,6	84,9	35,2
28,1	38,9	24538,8	1090,9	927,4	85,0	36,1
28,1	40,1	24405,7	1124,2	964,2	85,8	37,7
28,1	40,7	24329,8	1142,3	979,3	85,7	38,4
28,1	42,0	24188,1	1179,0	1015,9	86,2	40,1
28,1	42,7	24117,9	1197,2	1030,3	86,1	40,8
28,1	43,8	23995,7	1228,2	1057,9	86,1	42,1
28,1	45,1	23880,1	1265,1	1095,2	86,6	43,8
28,1	45,7	23789,6	1283,0	1112,3	86,7	44,7
28,1	47,2	23665,5	1323,8	1150,2	86,9	46,4
28,1	47,8	23616,9	1342,0	1165,4	86,8	47,1
28,1	48,9	23526,3	1371,4	1187,2	86,6	48,2
28,1	49,8	23416,2	1398,7	1218,5	87,1	49,7
28,1	51,0	23301,0	1430,1	1239,5	86,7	50,8
28,1	52,1	23182,9	1461,4	1268,8	86,8	52,3
28,1	52,6	23096,7	1476,3	1282,4	86,9	53,0
28,1	54,3	22938,7	1523,0	1322,4	86,8	55,1
28,1	54,9	22917,3	1539,8	1336,7	86,8	55,7
28,1	56,2	22868,8	1575,9	1369,0	86,9	57,2
28,1	57,3	22778,1	1607,6	1392,7	86,6	58,4
28,1	57,9	22702,4	1624,4	1408,6	86,7	59,3
28,1	58,9	22596,0	1651,8	1430,6	86,6	60,5
28,1	59,7	22550,7	1673,4	1447,2	86,5	61,3



Bezeichnung: HP 355/37/04 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 140294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **30 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
30,1	29,7	26695,7	893,4	705,6	79,0	25,2
30,1	31,5	26369,8	946,5	761,7	80,5	27,6
30,1	31,9	26378,8	957,8	777,6	81,2	28,2
30,1	32,6	26203,4	979,6	782,5	79,9	28,5
30,1	34,1	26093,3	1024,4	836,2	81,6	30,6
30,1	35,0	26042,9	1052,2	875,1	83,2	32,1
30,1	35,7	25961,5	1074,4	904,5	84,2	33,3
30,1	36,8	25874,5	1107,7	934,3	84,3	34,5
30,1	38,1	25800,3	1143,7	966,5	84,5	35,8
30,1	38,9	25669,1	1169,6	991,6	84,8	36,9
30,1	39,9	25581,5	1199,0	1012,6	84,5	37,8
30,1	41,3	25432,1	1241,8	1061,6	85,5	39,9
30,1	41,8	25371,2	1256,8	1065,6	84,8	40,1
30,1	42,8	25295,1	1285,6	1102,0	85,7	41,6
30,1	43,8	25230,1	1315,7	1128,9	85,8	42,7
30,0	45,0	25113,9	1351,7	1177,5	87,1	44,8
30,1	45,6	25073,1	1370,8	1178,1	85,9	44,9
30,0	47,0	24953,8	1412,5	1224,9	86,7	46,9
30,0	48,2	24894,0	1446,9	1256,5	86,8	48,2
30,1	48,9	24875,6	1468,6	1269,4	86,4	48,7
30,0	49,8	24780,9	1495,5	1299,3	86,9	50,1
30,1	50,8	24673,3	1526,5	1328,8	87,1	51,4
30,0	52,4	24555,5	1573,6	1371,3	87,1	53,3
30,0	52,4	24567,8	1574,6	1374,5	87,3	53,4
30,0	53,8	24482,0	1615,8	1408,5	87,2	54,9
30,0	55,4	24359,4	1664,3	1447,3	87,0	56,7
30,0	56,1	24307,9	1683,0	1460,8	86,8	57,4
30,0	56,7	24291,5	1700,4	1482,5	87,2	58,3
30,0	57,8	24214,2	1732,9	1505,7	86,9	59,4
30,0	58,8	24150,3	1764,2	1534,1	87,0	60,7
30,0	59,6	24094,2	1787,0	1552,5	86,9	61,5