



Bezeichnung: HP 355/40/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 190194
Besonderes: Tuningkohlen
Messspannung: **12 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
12,1	9,1	6021,5	109,8	72,0	65,6	11,4
12,1	10,8	5963,0	129,9	91,9	70,7	14,7
12,1	11,8	5926,7	142,6	104,1	73,0	16,8
12,1	12,8	5888,3	154,7	114,4	74,0	18,6
12,1	13,6	5844,7	164,4	125,7	76,4	20,5
12,1	14,7	5809,6	177,2	137,7	77,7	22,6
12,1	15,7	5770,9	189,6	149,3	78,7	24,7
12,1	16,7	5724,2	201,6	161,2	79,9	26,9
12,1	17,7	5681,2	214,0	171,9	80,3	28,9
12,1	18,7	5655,0	225,9	182,1	80,6	30,7
12,1	19,8	5608,6	239,1	193,7	81,0	33,0
12,1	20,7	5567,5	250,3	203,1	81,2	34,8
12,1	21,8	5525,3	263,3	214,7	81,6	37,1
12,1	22,9	5479,8	276,5	226,0	81,7	39,4
12,1	23,8	5438,6	287,3	233,7	81,3	41,0
12,1	24,7	5401,7	298,2	243,4	81,6	43,0
12,1	25,8	5368,5	312,0	254,4	81,5	45,3
12,1	26,6	5328,8	321,4	261,9	81,5	46,9
12,1	27,7	5291,9	334,4	273,2	81,7	49,3
12,1	28,6	5244,0	345,8	280,1	81,0	51,0
12,1	29,9	5200,6	360,6	291,6	80,9	53,5
12,1	30,7	5151,9	371,1	299,9	80,8	55,6
12,1	32,0	5106,4	386,4	310,7	80,4	58,1
12,1	32,7	5068,9	394,6	317,8	80,5	59,9
12,1	33,6	5018,9	405,8	324,5	80,0	61,8
12,1	34,7	4969,0	419,1	332,7	79,4	63,9



Bezeichnung: HP 355/40/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 180194
Besonderes: Tuningkohlen
Messspannung: **14 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
14,1	9,4	7191,6	132,5	76,3	57,6	10,1
14,1	10,8	7147,0	151,5	96,3	63,6	12,9
14,1	11,7	7116,0	164,3	110,4	67,2	14,8
14,0	12,8	7056,5	180,1	127,8	70,9	17,3
14,1	13,8	7042,8	194,6	139,3	71,6	18,9
14,1	14,9	6994,2	209,4	156,1	74,5	21,3
14,1	16,0	6947,8	225,4	171,9	76,3	23,6
14,0	16,8	6918,7	235,8	181,8	77,1	25,1
14,0	17,8	6874,1	249,5	196,5	78,8	27,3
14,1	18,8	6832,9	263,9	210,5	79,8	29,4
14,1	19,8	6799,3	278,8	224,5	80,5	31,5
14,1	20,8	6757,4	292,6	237,8	81,3	33,6
14,0	21,6	6708,7	303,8	248,1	81,7	35,3
14,1	22,7	6668,2	319,1	262,7	82,3	37,6
14,0	23,8	6620,2	334,3	275,8	82,5	39,8
14,0	24,9	6575,3	348,9	289,8	83,1	42,1
14,1	25,8	6550,5	363,0	300,8	82,9	43,9
14,1	26,9	6498,2	378,0	313,7	83,0	46,1
14,0	27,7	6466,4	389,0	323,7	83,2	47,8
14,1	28,8	6425,8	404,1	337,3	83,5	50,1
14,1	29,9	6389,8	420,5	350,3	83,3	52,4
14,1	30,8	6351,4	432,2	359,2	83,1	54,0
14,1	31,7	6301,9	445,8	370,6	83,2	56,2
14,0	32,8	6254,9	461,0	385,0	83,5	58,8
14,0	33,9	6209,8	476,5	394,2	82,7	60,6
14,1	34,7	6184,7	487,5	402,6	82,6	62,2
14,1	35,7	6143,3	501,8	413,1	82,3	64,2
14,0	36,8	6092,7	516,6	425,9	82,5	66,8
14,0	37,8	6056,1	530,4	433,9	81,8	68,4
14,1	38,8	6025,3	544,6	444,6	81,6	70,5
14,1	39,6	5984,2	556,7	453,4	81,5	72,4



Bezeichnung: HP 355/40/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 180194
Besonderes: Tuningkohlen
Messspannung: **16 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
16,1	14,5	8055,4	232,3	173,7	74,8	20,6
16,1	16,0	8011,4	256,8	195,5	76,1	23,3
16,1	16,7	7977,0	268,5	210,6	78,4	25,2
16,1	17,7	7942,5	285,0	224,5	78,8	27,0
16,1	18,7	7890,1	300,5	241,8	80,5	29,3
16,1	20,0	7835,7	320,9	260,7	81,2	31,8
16,1	20,8	7797,6	334,1	273,8	82,0	33,5
16,1	21,9	7746,9	351,5	289,7	82,4	35,7
16,1	22,7	7699,1	364,6	302,3	82,9	37,5
16,0	23,8	7644,5	381,8	317,9	83,3	39,7
16,1	24,7	7614,2	396,5	331,6	83,6	41,6
16,1	25,8	7565,7	414,4	348,2	84,0	44,0
16,0	26,8	7498,3	430,1	362,4	84,3	46,2
16,0	27,7	7462,7	444,3	373,7	84,1	47,8
16,1	28,8	7406,9	461,5	389,9	84,5	50,3
16,1	29,7	7375,4	477,0	402,2	84,3	52,1
16,0	30,8	7317,3	494,1	416,3	84,3	54,3
16,1	31,7	7283,2	508,1	427,9	84,2	56,1
16,0	32,7	7228,9	525,0	441,3	84,1	58,3
16,0	33,9	7179,0	543,7	456,1	83,9	60,7
16,0	34,7	7154,5	557,2	468,3	84,0	62,5
16,1	35,7	7103,3	573,2	480,5	83,8	64,6
16,1	36,7	7058,1	589,6	493,4	83,7	66,8
16,1	37,8	7016,2	607,4	505,0	83,1	68,7
16,0	38,6	6972,5	619,3	513,9	83,0	70,4
16,0	39,8	6927,6	637,9	527,3	82,7	72,7
16,0	40,6	6877,9	651,6	537,5	82,5	74,6
16,0	41,7	6818,2	668,5	548,8	82,1	76,9
16,0	42,7	6768,1	684,4	558,6	81,6	78,8
16,0	43,7	6728,9	699,1	567,9	81,2	80,6
16,0	44,7	6653,3	716,2	580,1	81,0	83,3



Bezeichnung: HP 355/40/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 180194
Besonderes: Tuningkohlen
Messspannung: **18 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
18,1	19,4	8688,9	351,2	282,6	80,5	31,1
18,1	20,7	8629,1	374,2	307,7	82,2	34,1
18,1	21,8	8586,0	393,7	328,8	83,5	36,6
18,1	22,9	8550,4	413,9	344,2	83,2	38,4
18,1	23,7	8514,9	428,4	359,5	83,9	40,3
18,1	24,9	8450,8	449,8	378,4	84,1	42,8
18,1	25,8	8396,0	466,1	392,6	84,2	44,7
18,1	26,9	8357,6	486,6	410,1	84,3	46,9
18,1	27,9	8349,6	504,0	426,5	84,6	48,8
18,1	28,9	8295,3	522,1	441,4	84,5	50,8
18,1	29,9	8264,5	539,7	455,0	84,3	52,6
18,1	30,7	8225,1	554,3	468,5	84,5	54,4
18,1	31,8	8173,9	575,4	487,4	84,7	56,9
18,1	32,7	8132,7	591,2	500,9	84,7	58,8
18,1	33,7	8067,7	609,9	514,8	84,4	60,9
18,1	34,8	8018,8	628,7	528,1	84,0	62,9
18,1	35,5	7984,9	642,0	542,3	84,5	64,9
18,1	36,7	7944,1	663,3	557,9	84,1	67,1
18,1	37,8	7894,7	682,5	572,9	83,9	69,3
18,1	38,9	7836,8	702,1	585,6	83,4	71,4
18,1	39,9	7795,0	720,6	599,1	83,1	73,4
18,1	40,7	7768,1	736,1	611,6	83,1	75,2
18,1	41,4	7709,9	747,8	621,2	83,1	76,9
18,1	43,2	7655,0	780,9	640,7	82,0	79,9
18,1	43,7	7612,4	790,1	649,6	82,2	81,5
18,1	44,7	7572,5	808,3	660,0	81,7	83,2



Bezeichnung: HP 355/40/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 180194
Besonderes: Tuningkohlen
Messspannung: **20 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
20,1	19,1	9546,7	383,8	312,4	81,4	31,3
20,1	20,7	9479,7	415,9	340,6	81,9	34,3
20,1	21,7	9451,0	434,7	359,4	82,7	36,3
20,1	22,6	9422,8	453,4	377,8	83,3	38,3
20,1	23,5	9374,5	472,0	394,8	83,6	40,2
20,1	25,0	9302,7	502,4	423,0	84,2	43,4
20,1	25,7	9278,2	515,0	436,5	84,8	44,9
20,1	26,9	9274,4	539,5	455,1	84,4	46,9
20,1	27,8	9241,2	558,5	472,1	84,5	48,8
20,1	28,7	9187,7	576,7	492,1	85,3	51,1
20,1	30,0	9130,6	602,0	511,5	85,0	53,5
20,1	30,8	9111,3	617,9	524,9	85,0	55,0
20,1	32,0	9056,3	642,9	546,9	85,1	57,7
20,1	32,7	9022,6	655,4	558,6	85,2	59,1
20,1	33,7	8992,4	676,2	575,9	85,2	61,2
20,1	34,8	8962,7	698,5	596,8	85,4	63,6
20,1	35,9	8914,6	721,0	611,4	84,8	65,5
20,1	36,8	8894,0	738,8	629,7	85,2	67,6
20,1	37,8	8853,3	758,1	640,7	84,5	69,1
20,1	38,7	8831,5	777,8	658,0	84,6	71,2
20,1	39,8	8770,5	799,7	676,2	84,6	73,6
20,1	40,8	8739,0	819,1	691,2	84,4	75,5
20,1	41,7	8678,2	838,3	705,9	84,2	77,7
20,1	42,9	8633,9	861,9	723,1	83,9	80,0
20,1	43,7	8603,4	877,7	735,9	83,8	81,7
20,1	45,1	8548,0	906,2	754,3	83,2	84,3



Bezeichnung: HP 355/40/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 180194
Besonderes: Tuningkohlen
Messspannung: **22 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
22,1	19,9	10517,9	438,9	354,8	80,8	32,2
22,1	20,9	10502,8	461,3	376,3	81,6	34,2
22,1	21,7	10421,9	479,0	396,7	82,8	36,4
22,1	22,8	10398,0	502,3	418,8	83,4	38,5
22,0	23,7	10346,6	522,1	440,7	84,4	40,7
22,1	24,7	10319,1	544,4	458,6	84,3	42,4
22,1	25,8	10273,2	568,1	481,7	84,8	44,8
22,1	26,7	10263,2	587,9	497,4	84,6	46,3
22,0	27,7	10160,5	611,4	519,9	85,0	48,9
22,1	28,8	10117,9	634,9	540,3	85,1	51,0
22,1	29,8	10091,0	657,4	561,6	85,4	53,2
22,1	30,8	10045,4	679,9	582,3	85,6	55,4
22,0	31,9	9997,6	703,0	601,1	85,5	57,4
22,0	32,9	9960,9	726,1	618,7	85,2	59,3
22,0	33,8	9949,9	744,3	634,6	85,3	60,9
22,1	35,1	9917,5	772,9	655,2	84,8	63,1
22,1	36,0	9835,4	793,3	683,2	86,1	66,3
22,0	37,1	9805,0	817,6	698,9	85,5	68,1
22,0	37,7	9793,8	831,2	714,1	85,9	69,6
22,0	39,0	9727,5	858,6	731,9	85,2	71,9
22,0	39,8	9682,5	877,3	747,3	85,2	73,7
22,0	41,1	9640,8	906,1	771,0	85,1	76,4
22,0	41,7	9627,4	918,5	784,9	85,5	77,9
22,0	42,7	9574,6	939,2	796,2	84,8	79,4
22,0	43,8	9532,2	965,1	816,8	84,6	81,8
22,0	44,7	9504,4	985,8	831,7	84,4	83,6
22,0	46,0	9469,5	1014,0	851,1	83,9	85,8
22,0	46,7	9467,0	1028,8	864,0	84,0	87,2
22,0	47,7	9405,0	1051,4	877,9	83,5	89,1
22,0	48,7	9334,0	1072,1	892,7	83,3	91,3
22,0	49,8	9310,3	1096,5	908,4	82,8	93,2



Bezeichnung: **HP 355/40/06 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 180194
Besonderes: Tuningkohlen
Messspannung: **24 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
24,1	19,9	11481,8	478,4	393,8	82,3	32,8
24,1	20,9	11432,4	502,9	416,5	82,8	34,8
24,1	21,8	11373,2	523,2	443,7	84,8	37,3
24,1	22,9	11330,7	549,9	459,4	83,5	38,7
24,1	23,9	11301,8	575,3	489,0	85,0	41,3
24,1	24,9	11247,9	599,6	513,1	85,6	43,6
24,0	25,7	11207,7	617,9	527,5	85,4	44,9
24,1	26,8	11167,0	644,3	554,8	86,1	47,4
24,1	27,8	11107,9	669,5	575,6	86,0	49,5
24,1	28,9	11060,4	694,7	596,4	85,9	51,5
24,1	30,0	11029,0	720,9	625,1	86,7	54,1
24,0	30,6	11006,5	736,7	630,4	85,6	54,7
24,1	31,9	10946,0	766,4	661,7	86,4	57,7
24,1	32,7	10914,2	786,0	680,2	86,6	59,5
24,1	33,5	10893,0	805,7	698,7	86,7	61,3
24,1	35,0	10853,0	842,6	723,2	85,8	63,6
24,1	35,8	10841,4	862,5	741,8	86,0	65,3
24,1	36,6	10792,0	881,1	757,9	86,0	67,1
24,1	37,7	10752,3	907,0	782,3	86,3	69,5
24,1	38,7	10712,0	933,0	799,5	85,7	71,3
24,1	40,0	10676,4	961,3	823,8	85,7	73,7
24,1	40,8	10638,5	981,9	844,1	86,0	75,8
24,1	42,2	10576,2	1015,1	868,8	85,6	78,4
24,1	42,7	10524,7	1026,8	874,2	85,1	79,3
24,1	43,7	10490,7	1051,9	894,1	85,0	81,4
24,1	44,8	10454,4	1076,4	914,9	85,0	83,6
24,1	45,7	10432,2	1099,0	933,7	85,0	85,5
24,1	47,2	10340,7	1134,5	953,7	84,1	88,1
24,0	47,8	10314,4	1147,9	963,5	83,9	89,2
24,0	48,7	10279,8	1170,7	984,0	84,1	91,4
24,0	49,6	10244,7	1192,3	998,2	83,7	93,1



Bezeichnung: HP 355/40/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 180194
Besonderes: Tuningkohlen
Messspannung: **26 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
26,1	19,7	12572,5	513,4	420,9	82,0	32,0
26,1	20,8	12527,3	541,0	454,7	84,1	34,7
26,1	21,9	12481,5	570,5	480,0	84,1	36,7
26,1	22,9	12432,9	596,0	505,5	84,8	38,8
26,1	23,8	12385,9	621,3	530,0	85,3	40,9
26,1	24,9	12326,8	649,3	556,8	85,8	43,1
26,1	25,9	12273,8	675,1	586,6	86,9	45,6
26,1	26,7	12231,9	696,2	604,9	86,9	47,2
26,1	27,8	12186,6	723,8	627,3	86,7	49,2
26,1	28,8	12137,0	750,0	648,8	86,5	51,1
26,1	29,7	12100,0	773,4	668,9	86,5	52,8
26,1	30,8	12080,0	802,1	695,3	86,7	55,0
26,1	31,7	12000,8	824,8	717,7	87,0	57,1
26,1	32,7	11950,6	852,3	738,2	86,6	59,0
26,1	34,0	11886,7	886,8	768,4	86,6	61,7
26,1	34,9	11861,1	908,3	787,6	86,7	63,4
26,1	35,8	11830,4	931,7	804,6	86,4	65,0
26,1	36,8	11767,8	959,0	826,0	86,1	67,0
26,1	37,9	11742,2	988,1	854,1	86,4	69,5
26,1	38,8	11715,4	1010,4	868,5	86,0	70,8
26,1	39,6	11691,1	1030,6	889,0	86,3	72,6
26,1	41,2	11592,7	1074,0	919,4	85,6	75,7
26,1	41,8	11583,8	1089,0	933,6	85,7	77,0
26,1	42,9	11505,5	1117,1	952,3	85,2	79,0
26,1	43,9	11475,9	1143,1	976,8	85,5	81,3
26,1	44,7	11427,6	1165,4	996,2	85,5	83,3
26,1	46,2	11359,3	1203,7	1022,5	85,0	86,0
26,1	46,6	11338,3	1215,7	1031,9	84,9	86,9
26,1	47,6	11302,5	1240,5	1052,3	84,8	88,9
26,1	48,9	11260,3	1275,1	1075,3	84,3	91,2
26,1	49,5	11249,1	1290,0	1088,8	84,4	92,4



Bezeichnung: HP 355/40/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 180194
Besonderes: Tuningkohlen
Messspannung: **28 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
28,1	19,8	13818,9	554,8	452,9	81,6	31,3
28,1	20,8	13790,3	584,7	479,9	82,1	33,2
28,1	21,9	13773,8	614,2	508,0	82,7	35,2
28,1	22,7	13739,1	637,6	534,3	83,8	37,1
28,1	23,7	13682,0	665,9	563,7	84,7	39,3
28,1	24,7	13616,1	693,9	591,0	85,2	41,5
28,1	25,7	13523,7	722,3	620,0	85,8	43,8
28,1	27,0	13487,9	757,0	651,6	86,1	46,1
28,1	27,7	13472,1	778,4	675,7	86,8	47,9
28,1	28,8	13366,0	808,5	704,5	87,1	50,3
28,1	30,2	13237,2	846,4	738,7	87,3	53,3
28,1	30,9	13213,6	866,3	755,7	87,2	54,6
28,1	31,8	13090,9	892,5	780,3	87,4	56,9
28,1	32,9	13010,8	922,9	810,4	87,8	59,5
28,1	33,7	12962,4	944,5	830,8	88,0	61,2
28,1	34,8	12918,4	976,4	853,2	87,4	63,1
28,1	35,7	12887,5	1002,3	880,0	87,8	65,2
28,1	36,7	12848,9	1029,6	905,2	87,9	67,3
28,1	37,9	12793,2	1063,2	927,4	87,2	69,2
28,1	38,6	12731,4	1084,0	945,4	87,2	70,9
28,1	39,8	12679,6	1115,6	971,5	87,1	73,2
28,1	40,8	12627,4	1145,9	996,6	87,0	75,4
28,1	41,7	12588,6	1170,7	1013,8	86,6	76,9
28,1	42,8	12540,4	1201,4	1042,9	86,8	79,4
28,1	43,9	12502,3	1232,5	1062,0	86,2	81,1
28,1	44,9	12445,6	1258,9	1086,7	86,3	83,4
28,1	45,7	12416,9	1281,8	1103,1	86,1	84,8
28,1	46,8	12372,3	1313,8	1126,7	85,8	87,0
28,1	47,8	12321,5	1341,2	1149,3	85,7	89,1
28,1	48,8	12286,4	1368,6	1169,7	85,5	90,9
28,1	49,6	12256,0	1391,2	1186,8	85,3	92,5



Bezeichnung: HP 355/40/06 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 180194
Besonderes: Tuningkohlen
Messspannung: **30 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
30,0	20,0	15001,7	602,1	485,1	80,6	30,9
30,0	20,9	14932,4	627,0	521,4	83,2	33,3
30,0	22,0	14874,0	660,3	557,5	84,4	35,8
30,0	22,6	14782,8	679,4	578,2	85,1	37,4
30,0	23,8	14750,1	714,9	609,7	85,3	39,5
30,0	24,8	14660,8	745,7	641,0	86,0	41,8
30,0	25,7	14605,7	771,8	662,2	85,8	43,3
30,0	26,8	14523,2	805,9	691,5	85,8	45,5
30,0	27,9	14438,9	838,1	727,5	86,8	48,1
30,0	28,8	14379,3	864,1	750,6	86,9	49,9
30,0	29,6	14325,9	890,0	777,8	87,4	51,8
30,0	30,8	14248,8	924,6	814,4	88,1	54,6
30,0	32,0	14165,1	960,3	844,1	87,9	56,9
30,0	32,6	14128,4	978,9	861,9	88,1	58,3
30,0	33,8	14058,8	1014,5	889,2	87,7	60,4
30,0	34,9	13973,7	1047,4	931,4	88,9	63,7
30,0	35,5	13957,5	1066,8	941,5	88,3	64,4
30,0	37,0	13847,9	1111,9	979,1	88,1	67,5
30,0	37,9	13824,2	1138,3	999,5	87,8	69,1
30,0	38,7	13750,3	1162,0	1024,7	88,2	71,2
30,0	39,9	13695,5	1198,0	1056,6	88,2	73,7
30,0	40,7	13640,8	1222,6	1075,7	88,0	75,3
30,0	41,9	13547,4	1257,4	1103,5	87,8	77,8
30,0	43,0	13472,7	1292,7	1132,0	87,6	80,2
30,0	43,8	13413,2	1315,2	1152,8	87,7	82,1
30,0	44,7	13387,5	1341,1	1170,7	87,3	83,5
30,0	45,7	13317,9	1371,3	1194,0	87,1	85,6
30,0	46,8	13252,8	1404,2	1220,2	86,9	87,9
30,0	47,9	13217,2	1437,4	1247,6	86,8	90,1
30,0	48,7	13155,7	1461,4	1264,0	86,5	91,8
30,0	49,7	13099,2	1493,5	1287,5	86,2	93,9



Bezeichnung: **HP 355/40/06 Evolution**
Seriennummer: **1**
Prüfnummer: **180194**
Besonderes: **Tuningkohlen**
Messspannung: **32 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
32,1	19,8	16141,1	633,5	512,7	80,9	30,3
32,1	20,8	16102,1	667,1	543,4	81,5	32,2
32,1	21,8	16033,3	699,5	578,8	82,8	34,5
32,1	23,0	15976,8	737,5	616,1	83,5	36,8
32,1	23,8	15920,8	762,4	642,9	84,3	38,6
32,1	24,9	15861,4	797,3	677,9	85,0	40,8
32,1	25,7	15809,4	822,9	707,2	85,9	42,7
32,1	26,9	15726,5	861,4	738,7	85,8	44,9
32,1	28,0	15639,5	896,9	777,7	86,7	47,5
32,1	28,8	15588,9	925,0	803,0	86,8	49,2
32,1	30,1	15500,3	963,8	839,9	87,1	51,7
32,1	30,9	15417,6	990,0	868,3	87,7	53,8
32,1	31,8	15357,9	1019,0	897,1	88,0	55,8
32,1	32,9	15228,9	1055,1	930,2	88,2	58,3
32,1	34,0	15110,0	1090,1	964,0	88,4	60,9
32,1	34,7	15057,7	1112,6	977,7	87,9	62,0
32,1	35,9	14995,0	1151,3	1014,1	88,1	64,6
32,1	37,1	14895,3	1190,5	1054,1	88,5	67,6
32,1	37,6	14852,3	1206,0	1066,1	88,4	68,6
32,1	38,8	14753,3	1244,7	1096,5	88,1	71,0
32,1	39,7	14711,5	1274,1	1123,0	88,1	72,9
32,1	40,5	14640,9	1300,5	1149,0	88,4	74,9
32,1	41,8	14569,0	1341,2	1174,1	87,5	77,0
32,1	42,6	14524,7	1366,1	1198,9	87,8	78,8
32,1	43,7	14445,1	1403,0	1233,2	87,9	81,5
32,1	44,7	14415,8	1432,5	1252,3	87,4	83,0
32,1	45,9	14387,3	1473,8	1283,9	87,1	85,2
32,1	46,7	14349,5	1498,5	1307,1	87,2	87,0
32,1	47,8	14280,8	1533,5	1333,2	86,9	89,2
32,1	48,6	14220,3	1557,4	1355,1	87,0	91,0
32,1	49,7	14178,1	1595,4	1383,0	86,7	93,2



Bezeichnung: **HP 355/40/06 Evolution**
Seriennummer: **1**
Prüfnummer: **180194**
Besonderes: **Tuningkohlen**
Messspannung: **34 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
34,1	19,9	17164,7	678,1	545,1	80,4	30,3
34,1	21,0	17130,4	715,1	590,3	82,5	32,9
34,1	21,8	17100,0	742,6	614,6	82,8	34,3
34,1	22,7	17040,1	774,7	650,6	84,0	36,5
34,1	23,8	16990,8	809,9	681,2	84,1	38,3
34,1	25,1	16896,7	856,4	731,4	85,4	41,3
34,1	25,9	16898,8	881,0	751,9	85,3	42,5
34,1	27,0	16807,3	918,7	791,6	86,2	45,0
34,1	27,9	16750,4	950,2	820,3	86,3	46,8
34,1	29,1	16679,5	990,2	859,1	86,8	49,2
34,1	29,7	16627,2	1013,1	880,5	86,9	50,6
34,1	30,9	16546,2	1051,6	920,1	87,5	53,1
34,1	31,8	16482,5	1084,6	951,1	87,7	55,1
34,1	32,8	16414,4	1116,8	981,2	87,9	57,1
34,1	33,7	16343,3	1148,1	1010,8	88,0	59,1
34,1	35,0	16279,3	1192,1	1049,6	88,0	61,6
34,1	35,9	16211,4	1224,3	1082,4	88,4	63,8
34,1	36,9	16156,5	1255,9	1110,4	88,4	65,6
34,1	37,8	16080,5	1288,2	1138,8	88,4	67,6
34,1	38,8	15998,1	1320,0	1168,3	88,5	69,7
34,1	39,8	15940,0	1353,9	1197,2	88,4	71,7
34,1	41,0	15862,8	1397,0	1233,4	88,3	74,3
34,1	41,8	15789,9	1425,1	1259,0	88,4	76,1
34,1	42,8	15726,5	1458,4	1287,1	88,3	78,2
34,1	43,7	15639,5	1489,7	1310,5	88,0	80,0
34,1	44,6	15585,3	1520,4	1339,5	88,1	82,1
34,1	45,9	15494,1	1561,9	1376,7	88,1	84,9
34,1	46,7	15429,0	1591,4	1403,0	88,2	86,8
34,1	47,7	15397,3	1625,7	1427,8	87,8	88,6
34,1	48,8	15317,9	1663,1	1459,5	87,8	91,0
34,1	49,6	15270,6	1690,3	1481,5	87,7	92,7



Bezeichnung: **HP 355/40/06 Evolution**
Seriennummer: **1**
Prüfnummer: **180194**
Besonderes: **Tuningkohlen**
Messspannung: **36 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
36,1	19,8	18368,6	715,0	565,9	79,1	29,4
36,1	20,9	18299,5	753,6	603,2	80,1	31,5
36,1	21,9	18251,9	788,3	644,7	81,8	33,7
36,1	22,8	18156,1	822,4	682,6	83,0	35,9
36,1	23,8	18130,5	858,3	720,5	83,9	38,0
36,1	24,9	18054,8	898,5	758,6	84,4	40,1
36,1	25,8	18007,2	930,3	792,4	85,2	42,0
36,1	27,0	17922,3	972,6	834,2	85,8	44,5
36,1	27,8	17861,3	1004,3	866,7	86,3	46,3
36,1	28,8	17791,8	1038,2	899,7	86,7	48,3
36,1	30,0	17701,4	1081,1	942,9	87,2	50,9
36,1	31,3	17616,6	1128,8	986,8	87,4	53,5
36,1	31,9	17566,1	1152,4	1010,0	87,7	54,9
36,1	32,9	17496,1	1185,3	1042,0	87,9	56,9
36,1	33,9	17423,3	1221,4	1079,0	88,3	59,1
36,1	34,8	17362,2	1256,5	1110,8	88,4	61,1
36,1	35,8	17299,4	1291,3	1140,7	88,3	63,0
36,1	36,8	17219,4	1327,5	1174,9	88,5	65,2
36,1	37,7	17136,9	1360,4	1205,0	88,6	67,2
36,1	38,8	17054,6	1398,5	1237,9	88,5	69,3
36,1	40,0	16951,3	1441,3	1277,8	88,7	72,0
36,1	40,9	16884,0	1476,9	1306,8	88,5	73,9
36,1	41,9	16817,7	1511,7	1338,6	88,5	76,0
36,1	42,8	16744,2	1544,6	1367,3	88,5	78,0
36,1	43,8	16672,3	1580,8	1396,9	88,4	80,0
36,1	45,1	16588,8	1625,6	1435,7	88,3	82,7
36,1	45,6	16551,7	1645,0	1450,4	88,2	83,7
36,1	46,5	16506,2	1678,0	1480,9	88,3	85,7
36,1	47,8	16464,4	1724,6	1517,1	88,0	88,0
36,1	48,7	16396,9	1755,9	1543,2	87,9	89,9
36,1	49,9	16304,4	1799,0	1580,0	87,8	92,5